

# WIRE

## WIR107GR



INTERNO Tesata



### Descrizione

#### MODULO LED DIR. 20W 3000K - WIRE

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ed diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027          |
| Classe etim:                | EC001744          |
| Installazione:              | Tesata            |
| Materiale:                  | Alluminio         |
| Colore:                     | Grigio            |
| Dimensioni:                 | 252 x 182 x 46 mm |
| Peso netto:                 | 2.2 kg            |
| Attacco:                    | ALTRO             |
| Sorgente:                   | LED               |
| Potenza:                    | 12W+8W            |
| Temperatura colore:         | 3000K             |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto |
| Flusso nominale diretto:    | 1700 lm           |
| Flusso nominale indiretto:  | 1150 lm           |
| Ottica:                     | 120°              |
| CRI:                        | >80               |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V          |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ           |
| Grado di protezione:        | IP20              |
| Classe di isolamento:       | II                |

Note: Sistema di aggancio rapido senza l'ausilio di utensili.

# WIRE

## WIR107GR

